

Hardware

Erweiterung für SCU7000/x Universalzentralen



EIN-/AUSGANGSERWEITERUNG FÜR SCU7000/X

Ein-/Ausgangserweiterung für die SCU7000/x Universalzentrale. Eine Erweiterung bietet jeweils 8 zusätzliche Eingänge und Ausgänge. Zum Anschluss an die SCU7000/x Zentrale verfügt die Erweiterung über eine RS485-Schnittstelle.

▼ EIN-/AUSGANGSERWEITERUNG FÜR SCU7000/X

MH9664 Ein-Ausgangs-Erweiterung als Hutschienenmodul

Hinweis:

Die Ein-Ausgangserweiterung für die SCU7000/x ist als Hutschienenmodul verfügbar und kann zusätzlich zu einer SCU7000/x Universalzentrale (Hutschienenmodul) bestellt werden.

Hinweis:

Das Beispiel zeigt die optimale Spannungsversorgung von Zentrale und Erweiterungen über ein- und dasselbe Netzteil. Bei Versorgung über unterschiedliche Netzteile müssen alle Geräte mit einer GND-Leitung verbunden werden.

► LEISTUNGSMERKMALE

- Ein-/Ausgangserweiterung für SCU7000/x
- Jede Erweiterung bietet 8 zusätzliche Ein- und Ausgänge
- max. 4 Ein-/Ausgangserweiterungen an einer SCU7000/x Zentrale möglich
- Erweiterung um bis zu 32 Eingänge und Ausgänge möglich
- Eingänge mit/ohne Überwachung
- Frei definierbare Ein- und Ausgänge
- Spannungsversorgung über externes Netzteil

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 oder 15 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,4 W (ohne Relais 12-V-Ausgänge) 8,6 W (mit Relais 12-V-Ausgänge)
Umgebungstemperatur	0 °C - 45 °C
Schutzart IP	20
Schnittstellen	1 x RS485
Anschlüsse	8 x Eingänge 6 x Non-Latch-Relais potentialfrei 2 x Non-Latch-Relais potentialfrei oder 12-V-Ausgang
Gewicht	250 g
Maße (H x B x T)	128 x 104 x 58 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene

Beispiel Installation

